

EX1200-3604

4 Channel, 500 kSa/s DAC/AWG



- 4 bağımsız, enstrüman başına izole edilmiş 16-bit D/A dönüştürücüler
- Simülasyon termokupl ve diğer sensör çıkışları için ideal
- ± 1 , 2, 5, 10 and 20 V çıkış aralıkları
- ± 20 mA, ± 10 mA, ± 5 mA çıkış aralıkları
- İzole edilmiş kanallar 160V çıkış aralığını genişletmek için veya paralel 160mA elde etmek için seri
- Dahili programlanabilir saati ile 500 KSA/s isteğe bağlı dalga formu üretimi
- Kapsamlı tetikleme özelliği
- Senkronize seviye test sıralama kolaylaştırmak için giriş ölçümleri ile değişebilir
- Her kanal telafi etmek için kablo kaybı ve son derece doğru çıkışı sağlamak için hassas hatlar

EX1200-3608 ve EX1200-3604 sekiz veya dört bağımsız kanal sırasıyla çözünürlüğün 16 bit analog çevre

Her kanal, gerçek ayırıcı olup, kılavuz telin uzunluğu boyunca oluşan voltaj düşüşlerini dengelemek için

Bu modüller tüm kanal çıkışları ayrı ayrı sistem zemininden izole edilmiştir. 160V genişletilmiş aralığı ve EX1200 tarama ölçüm özelliğini kullanırken, DAC seviyeleri her tarama adımının başlangıcında program